Guía de actualización PSJailbreak

El fabricante y desarrollador del PSJailbreak ha publicado la esperada actualización de software para su dongle gracias a la cual seremos capaces de realizar un downgrade de la versión del firmware de nuestra PlayStation 3 para así poder disfrutar de homebrew (firmwares 3.15 o 3.41) y del juego online y la PSN (firmware 3.50).

Hay que indicar que esta actualización nos permitirá inicializar la consola en Factory Mode, para que de este modo, la consola instale en su memoria la versión de firmware que deseemos.

• **REQUISITOS:**

- 1. PSJailbreak Original
- 2. PSJailbreak Updater 1.3 (Descarga)

• INSTALACIÓN DEL PSJAILBREAK UPDATER 1.3

Una vez descargado el actualizador, lo descomprimimos y lo instalamos.

🔰 🕨 PSDowng	grade	
 Incluir er 	n biblioteca 🔻 Compartir con 🔻 Grabar	Nueva carpeta
ritos	Nombre	Fecha de modifica
ritorio	🔂 PSUpgrader	29/11/2010 18:53
os recientes Ecargas	🔂 setup	29/11/2010 18:53

Contenido del RAR

Para instalarlo, debemos hacer clic sobre **setup**, para que de ese modo primero nos instale la versión de NET Framework requerida, una vez instalada se iniciará automáticamente la instalación de la aplicación PSUpgrader.

Debemos seguir los pasos que se muestran en las pantallas emergentes, teniendo la precaución de conectar nuestro PSJailbreak cuando sea necesario.

Una vez seleccionada la ruta donde queremos que se instale el actualizador, nos saltará una ventana emergente donde nos indican que se va a proceder a crear el archivo *.inf, es en este momento cuando debemos cerciorarnos de que el dongle está conectado al PC.

Llegados a este punto, conectamos el dongle al cualquier puerto USB del PC y hacemos clic sobre Next.

🐮 libusb-win32 Inf-Wizard	×
Information This program will create an .inf file for your device. Before clicking "Next" make sure that your device is connected to the system.	con
Next > Cancel	

Una vez hagamos clic sobre el botón Next, nos saltará una ventana emergente con todos los dispositivos USB conectados a nuestro PC, donde deberemos seleccionar el correspondiente a nuestro dongle.

elect your de en either co	evice from the li onnect it or click	st of detected devices below. If your dev "Next" and enter your device description	vice isn't liste manually.
Vendor ID	Product ID	Description	4
0xAAAA	0xF1A2	Unknown Device #1	
0x08A6	0x0007	Compatibilidad con impresoras USB	
0x058F	0x6366	Mass Storage Device	=
0x04F9	0x002A	HL-5240	
0x046D	0xC018	USB Optical Mouse	_
0x0461	0x0010	USB Keyboard (Interface 1)	
	0.0040	Depug 1 1 /r i C al	

En mi caso, en dongle es el dispositivo resaltado en azul.

En la siguiente ventana emergente dejamos los datos que se muestran por defecto y hacemos clic sobre Next.

🐮 libusb-win32 Inf-Wizard		
Device Configuration		
Vendor ID (hex format)	OxAAAA	
Product ID (hex format)	0xF1A2	
MI (hex format)		
Manufacturer Name	Insert manufacturer name	
Device Name	Unknown Device #1	
	< Back Next > Cancel	

Una vez hagamos clic sobre Next, se abrirá otra ventana emergente donde deberemos hacer clic sobre Install Now (debemos instalar los drivers en la carpeta que se muestre por defecto) y de ese modo, se iniciará la instalación de los drivers requeridos.

👸 libusb-win32 I	inf-Wizard		_
Information A windows of following de	driver installation package has been created f evice:	or the	
Vendor ID: Product ID Device des Manufactu This package platforms: x80	Installing driver Installing Driver 5, x64, ia64. w	following	
	Installing driver, please wait	Done	

Es posible que el SO nos indique que los drivers no están firmados digitalmente, pero no os preocupéis y aceptar el proceso ya que de lo contrario el PSJailbreak no se podrá actualizar.

Una vez finalizado el proceso, deberíamos obtener un resultado similar al mostrado a continuación, donde haremos clic sobre Aceptar y posteriormente sobre Cerrar.

Vendor ID: 0xAAAA Product ID:	
Product ID:	
Device description:	
Manufacturer:	
This package contains in platforms: x86, x64, iat	
Aceptar	
Install Now	

Una vez finalizado el proceso se creará en el escritorio un acceso directo a la aplicación de actualización de dongle.



ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL PSJAILBREAK

Llegados a este punto ya podemos inicializar la aplicación haciendo doble clic sobre el acceso directo. Una vez iniciada la aplicación se nos mostrará una pantalla similar a la siguiente.



Para que la aplicación reconozca el dongle tenemos dos opciones, o bien retirar y volver a conectar el dongle o bien hacer clic sobre la opción Refresh del programa.



Una vez la aplicación ha reconocido correctamente el dongle nos mostrará nuestro número de serie.

El siguiente paso es descargar la actualización, para ello haremos clic sobre Download Updates, y en esa misma pestaña, haremos clic sobre el botón Download updates.



ON

Esto hará que la aplicación genere automáticamente el archivo de actualización específico para nuestro dongle. Una vez terminada la descarga, obtendremos una ventana emergente similar a la mostrada a continuación.



Esto nos generará 2 archivos diferentes (downgrader_xxx.fla y prog_xxx.fla) y tal y cómo se puede observar en la captura anterior, están ubicados en el directorio de instalación de la aplicación.

Cada archivo generado tiene una función específica:

- Downgrader_xxx.fla -> Programación del PSJailbreak que inicializa la consola en Modo Factory, por lo que será la programación necesaria para hacer el downgrade del firmware de la consola PlayStation 3.
- Prog_xxx.fla -> Programación del PSJailbreak estándar, por lo que será la programación necesaria para poder ejecutar las aplicaciones homebrew y la que deberemos tener cargada en nuestro dongle si no queremos realizar el downgrade.

Por último, solamente nos resta actualizar el cartucho con la programación deseada, para ello nos dirigimos a la pestaña **Update Now**.

📳 PSJai	Ibreak Updater	V1.3		×
- 🗄 👻	Upgrade			
(in the second s		1	EXIT	
My S.No.	Download Updates	Update Now	Close PSUpdater	
	PSJailbreak	Updater V1.3		
How do I After you have directory whe one and click	get apply u e download the re PS Upgrader i apply update bu	updates ? updates (usua is installed),ch tton	lly in the same oose the files one b	y
Click here to	select file			
please unplug	and plug your d	longle before f	flashing	
	App	oly Updates]	

Llegados a este punto, únicamente deberemos hacer clic sobre el botón resaltado en azul **Click here to select a file...** y en la ventana emergente seleccionaremos el firmware deseado y a continuación hacer clic sobre el botón **Apply Updates**.



Transcurridos unos segundos la aplicación nos mostrará un mensaje en una ventana emergente indicándonos que el proceso se ha realizado correctamente.

My S.No.	Download Updates	Update Now	Close PSUpdater	
	PSJailbreak	Updater V1.3		
-				
vice found an	d openedrarial			
vice found ar	nd openedserial flashing:	:	flash comple	eted
vice found ar ccessfully!!!se	nd openedserial flashing: rial:		flash compl	eted
vice found ar ccessfully‼se	id openedserial flashing: rial: 1		flash comple	eted
vice found ar <u>ccessfully</u> !!!se	nd openedserial flashing: rial:		f <u>lash compl</u>	eted ceptar
vice found ar ccessfully‼se	nd openedserial flashing: rial: 1		f <u>lash compl</u>	eted ceptar
vice found ar ccessfully!!!se	nd openedserial flashing: rial:		f <u>lash compl</u>	eted ceptar
vice found ar ccessfully‼!se	nd openedserial flashing: rial: 1		f <u>lash compl</u>	<u>eted</u>

Deberemos repetir el proceso de actualización del firmware del PSJailbreak (modo downgrade / modo normal) tantas veces como el uso que le vayamos a dar nos lo requiera.

NOTA IMPORTANTE: Si el PSJailbreak tiene cargada la programación downgrade_xxx.fla y lo inicializamos en la consola, ésta se inicia automáticamente en Modo Factory.

OW